

## 설치안내



GATEWAY는 출고 당시 모든 기술적인 구성요소가 완벽하게 셋팅되어 발송되오니 더이상 조작하실 필요가없습니다.

**GATEWAY(DV-101) “NETWORK” 포트를 Internet에꼽으시면  
완료가됩니다.**

**\*\*연결하신 후 15초 경과후 발신음이 들리시면 설치가 완료되었습니다.\*\***

전화가 되지않을 경우에는 연결 후 인터넷모뎀 전원을 끈 후 1-2분 뒤에 전원을 다시 켜주시키 바랍니다. 인터넷모뎀에 직접 연결하는 방식이 더 안정적입니다. 가능하시다면 인터넷모뎀에 바로 꼽아 쓰시는 방식을 선택해주십시오.

**\*\*주의사항\*\***

Router에 방화벽있을경우는 방화벽을 해제시켜 주시기 바랍니다.

(방화벽 해지방법을 알지 못하실 경우에는 고객센터에 문의하시기 바랍니다.)



## 1. ADSL or CABLE internet service일 경우

### 1. Router가 있을 경우:

#### 옵션1

- ① Gateway뒤에 NETWORK포트와 Router를 연결합니다.
- ② 전화기를 Gateway뒤에 Tel1 포트에 연결합니다.

연결 후 인터넷모뎀 전원을 끈 후 1-2분 뒤에 전원을 다시 켜주시키 바랍니다.

Line포트는 전화기 한대로 기존에 설치된 Local 전화 서비스와 Phonicview의 인터넷 전화 서비스를 함께 사용할 때 연결합니다, 벽에서 나오는 Local 전화선을 Line포트에 연결후 전화기의 “##” button을 누를 때마다 phonicview 서비스와 Local전화를 전환하시면서 사용이 가능합니다. Line포트는 옵션입니다.

옵션2 - 더안정적인서비스를 위하여 될수있으면 Router에 끊지마시고 인터넷모뎀에 바로 꼽으십시오.

- ① Gateway뒤에 NETWORK포트와 인터넷모뎀 포트에 연결합니다.
- ② Gateway뒤에 PC포트와 Router에 WAN(Internet)포트를 연결합니다.
- ③ 전화기를 Gateway뒤에 Tel1 포트에다 연결합니다.

연결 후 인터넷모뎀 전원을 끈 후 1-2분 뒤에 전원을 다시 켜주시키 바랍니다.

Line포트는 전화기 한대로 기존에 설치된 Local 전화 서비스와 Phonicview의 인터넷 전화 서비스를 함께 사용할 때 연결합니다, 벽에서 나오는 Local 전화선을 Line포트에 연결후 전화기의 “##” button을 누를 때마다 phonicview 서비스와 Local전화를 전환하시면서 사용이 가능합니다. Line포트는 옵션입니다.

### 2. Router가 없고 인터넷모뎀만 있을 경우:

- ① Gateway뒤에 NETWORK포트와 인터넷모뎀포트에 연결합니다.
- ② Gateway뒤에 PC 포트와 컴퓨터를 연결합니다.
- ③ 전화기를 Gateway뒤에 Tel1 포트에다 연결합니다.

연결 후 인터넷모뎀 전원을 끈 후 1-2분 뒤에 전원을 다시 켜주시키 바랍니다.

Line포트는 전화기 한대로 기존에 설치된 Local 전화 서비스와 Phonicview의 인터넷 전화 서비스를 함께 사용할 때 연결합니다, 벽에서 나오는 Local 전화선을 Line포트에 연결후 전화기의 “##” button을 누를 때마다 phonicview 서비스와 Local전화를 전환하시면서 사용이 가능합니다. Line포트는 옵션입니다.

## 2. STATIC IP internet service일 경우

### DV-101 Gateway 설치법

- ① Gateway뒤에 NETWORK포트와 인터넷모뎀 or Router에 연결합니다.
- ② Gateway뒤에 PC포트와 컴퓨터를 연결합니다.
- ③ 컴퓨터를 켜고 인터넷주소창에 http://192.168.0.1을 입력 하고 Enter를 누릅니다.
- ④ 로그인이 뜨면 User Name: "root", Password: "admin"을 입력한후 셋업 페이지로 들어갑니다.
- ⑤ 왼쪽에Basic란을 클릭한후, 바로밑에 Setup을누르고, "Wan Connection Type"를 DHCP 에서 Static Ip 로 바꿉니다.
- ⑥ 인터넷 Static IP information을 입력합니다.
- ⑦ Apply를 눌러 셋팅을 Save합니다.
- ⑧ 전화기를 Gateway뒤에 Tel1 포트에다 연결합니다.

연결 후 인터넷모뎀 전원을 끈 후 1-2분 뒤에 전원을 다시 켜주시키 바랍니다.

Line포트는 전화기 한대로 기존에 설치된 Local 전화 서비스와 Phonicview의 인터넷 전화 서비스를 함께 사용할 때 연결합니다, 벽에서 나오는 Local 전화선을 Line포트에 연결후 전화기의 "##" button을 누를 때마다 phonicview 서비스와 Local전화를 전환하시면서 사용이 가능합니다. Line포트는 옵션입니다.